

سلام التنقيط

وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة : **جول 2014**

المادة : **تكنولوجيا**

امتحان : **بكالوريا التعليم الثانوي**

الشعبة : **تقني رياضي / هندسة ميكانيكية**

الموضوع **الأول** : **نظام آلي للتقير**


20/13	دراسة الإنشاء
20/07	دراسة التحضير
20/20	المجموع

07	دراسة التحضير	13	دراسة الإنشاء
04	أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع	07	أ- التحليل الوظيفي
	0.625 1 - 5×0.125		0.25 1 -
	0.5 2 - 2×0.25		0.75 2 - $5 \times 0.1 + 0.25$
	0.25 3 - 2×0.125		0.5 3 - 4×0.125
	0.75 4 - 3×0.25		0.5 4 - 4×0.125
	1.5 5 - $0.5 + 0.25 + 0.75$		0.5 5 - $0.25 + 0.25$
	0.375 6 - $0.25 + 0.125$		0.375 6 - 3×0.125
03	ب - الآليات		1.75 7 - $2 \times 7 \times 0.125$
	2 1 -		0.25 8 - 2×0.125
	1 2 - $0.5 + 0.5$		0.25 9 - 2×0.125
			0.25 10 - 2×0.125
			0.625 11 - $2 \times 0.25 + 0.125$
			1 12 - 4×0.25
		06	ب - التحليل البنيوي
		03.5	دراسة تصميمية جزئية
		2	تركيب المدحرجات
		1	الوصلة الاندماجية
		0.5	الكتامة
		02.5	دراسة تعريفية جزئية
		2	تمثيل المساقط
		0.5	السماحت و الخشونة

ب - ملف الأجوبة


1-5- دراسة الإنشاء

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشروط "Ja" على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط :



$$Ja_{maxi} = a_{14maxi} - (a_{17mini} + a_{18mini})$$


$$Ja_{mini} = a_{14mini} - (a_{17maxi} + a_{18maxi})$$

2.5 سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ $\emptyset_1$ ، $\emptyset_2$ و $\emptyset_3$ الموجودة على الرسم التجميعي صفحة 20/3


الأنوار	تعيين التوافق	النوع
$\emptyset_1$	$\emptyset - H7f7$	بخلوص
$\emptyset_2$	$\emptyset - H7m6$	بالشد
$\emptyset_3$	$\emptyset - H7g6$	بخلوص

أ - تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة A-0)



2- أكمل المخطط التجميعي لجهاز التغيير بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:



رمز الوظيفة	صياغة الوظيفة
FP ₁	تغيير الصفائح
FP ₂	تحويل حركة دورانية إلى انتقالية
FC ₁	ربط المحرك بالجهاز
FC ₂	تركيب المخرز على الجهاز
FC ₃	مقاومة المحيط الخارجي

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	لحم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(8)/(7)	متمحورة		وسادة
(8)/(16)	اندماجية		تسطيح 21+20+19+9
(5)/(2)	اندماجية		مرزبة
(15)/(13)	انزلاقية		توجيه بمجرى غفري

6- دراسة المتسنيات الأسطوانية ذات أسنان قائمة

{(5),(6)}:

1-6 أتمم جدول المميزات التالي مع كتابة المعادلات والحسابات :

$$a = \frac{d_5 + d_6}{2} \Rightarrow d_5 = 2a - d_6$$

$$d_5 = 240 - 40 = 200\text{mm}$$

$$z_6 = \frac{d_6}{m} = \frac{40}{2} = 20 \quad \text{dents}$$

$$z_5 = \frac{d_5}{m} = \frac{200}{2} = 100 \quad \text{dents}$$

$$da_5 = d_5 + 2 \times m = 200 + 4 = 204\text{mm}$$

$$da_6 = d_6 + 2 \times m = 40 + 4 = 44\text{mm}$$

$$df_5 = d_5 - 2.5 \times m = 200 - 5 = 195\text{mm}$$

$$df_6 = d_6 - 2.5 \times m = 40 - 5 = 35\text{mm}$$

a	df	da	z	d	m	
120	35	44	20	40	2	(6)
	195	204	100	200		(5)

2-6 أحسب نسبة التقل r_{6-5} :

$$r_{6-5} = \frac{d_6}{d_5} = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$

3-6 أحسب سرعة دوران العمود (2):

$$N_6 = N_m = 750\text{tr/mn}$$

$$N_2 = N_5 = N_6 \times r_{6-5} = 750 \times \frac{1}{5} = 150\text{tr/mn}$$

7- أحسب مشوار المخرز C :


$$C = 2 \times r = 2 \times 52 = 104\text{mm}$$

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

1-8 تقل الحركة إلى الزاقي (13) بولسطة الساعد (7) . عند لحظة التقعير ، يقوم المخرز بالضغط على

الصفحة بقوة قدرها $F=1350\text{N}$

فرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل (أظار الشكل الموالي)



أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟

الإنضغاط البسيط

ب- أحسب الإجهاد الناطمي σ (R) الذي يؤثر على الساعد (7).

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{1350}{18 \times 5} = 15\text{N/mm}^2$$

2-8 أثناء نقل الحركة الدورانية ، تخضع المرزة

(29) لتأثير القص البسيط إذا علمنا أن المزدوجة

المقولة قدر بـ $C=55\text{Nm}$

المقاومة التطبيقية للانزلاق $R_{pg} = 90\text{ N/mm}^2$

وقطر العمود (2) $d_2 = 22\text{mm}$

أحسب القطر الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا التأثير d_{mini}

$$C = F \times \frac{d_2}{2} \Rightarrow F = \frac{2C}{d_2} = \frac{2.55.10^3}{22} = 5000\text{N}$$

$$\frac{F}{2S_{29}} \leq R_{pg} \Rightarrow S_{29} \geq \frac{F}{2R_{pg}} = 27,77\text{mm}^2$$


$$S_{29} = \frac{\pi d_{29}^2}{4} \Rightarrow d_{29\text{mini}} = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 5,94\text{mm}$$

1-5- دراسة الإنشاء:

ب- تحليل بنيوي:



٦ دراسة تصميمية جزئية:

- تحسين مردود جهاز التقعير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:
- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) و الهيكل (1) بمدرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري.
- تغيير الوصلة الاندماجية القابلة للفك بين العجلة (5) و العمود (2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.
- ضمن الكتامه بولمطة الغطاء (32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمنى.



٦ دراسة تعريفية جزئية:


- مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/3)، أكمل
- الرسم التعريفي للزلق (13) بمقياس 2:1 حسب:
- المسقط الأمامي قطاع
- المسقط العلوي
- وضع السماحات الهندسية (بدون قيم) و رموز
- الخشونة (بدون قيم) .



2-5- دراسة التحضير

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) الممزج من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة. يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.



1 - إشرح تعيين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6

صلب ضعيف المزج - 30: 0.3% من الكربون - Ni : نيكل - Cr : كروم
- 6 : 1.5% من نيكل.

2 - أعط أبعاد الخلم للمحور (8)


L = 105 mm

Ø = 40 mm

3 - لستعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)

وحدة التصحيح	وحدة التجويف	وحدة الخرطة	وحدة التفريز	وحدة التنقيب
		x	x	

4 - أكمل جدول سير الصنع الموالي للمحور (8)



المرحلة	العمليات	منصب العمل
100	مراقبة الخلم	منصب المراقبة
200	12-11-10-5-4-3-2-1	منصب الخرطة
300	14-13-7-6	منصب الخرطة
400	18-17-16-15-9-8	منصب التفريز
500	مراقبة نهائية	منصب المراقبة

6 - ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة أبعاد الصنع

الخاصة بانجاز البطوح (1) و (2):

- البعد (1): قدم القياس

- البعد (2): ميكرومتر — CMD

5 - ضع المحور (8) في وضعية سكوبية (إيزوستاتية)

لإنجاز البطوح (1) و (2) مع تمثيل أدوات القطع

المناسبة في وضعية التشغيل مع تسجيل أبعاد الصنع

بدون قيم. (شكل 1)


ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطة الكاشف (p) و بالضغط على الزر (dcy) تنطلق الدورة حيث تدفع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطة الدافعة (V_1) وعند تلاصق ساق الدافعة (V_1) بالملقط (a_1) ترجع الساق لتلاصق بالملقط (a_0) وفي هذه اللحظة ينطلق المحرك (Mt) في الدوران و ينقل الحركة إلى المخرز الذي ينزل للقيام بعملية التقعير .
تلاصق المخرز بالملقط (c) في نهاية صعوده يسبب توقف المحرك و خروج ساق الدافعة (V_2) لإخلاء الصفيحة المقعرة نحو صندوق التخزين.
عند تلاصق ساق الدافعة (V_2) بالملقط (b_1) ترجع الساق لتلاصق بالملقط (b_0) وتنتهي الدورة .



2 - أربط الدافعة V_1 بموزع 5/2 في الحالتين.

1 - أتم المخطط (م ت م ن) مستوى 2 الخاص بالظلم .

الحالة الأولى



الحالة الثانية



سلم التنقيط

وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

امتحان : بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة : تقني رياضي / هندسة ميكانيكية
المادة : تكنولوجيا
الموضوع الثاني : ظلم آلي للتولب الداخلي


دراسة الإنشاء	20/13
دراسة التحضير	20/07
المجموع	20/20

07	دراسة التحضير	13	دراسة الإنشاء
04	أ - تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع	07	أ - التحليل الوظيفي
	0.625	1 - 5×0.125	0.25
	0.625	2 - 5×0.125	0.75
	0.5	3 - 4×0.125	0.5
	1.5	4 - $0.5 + 0.25 + 0.75$	0.625
	0.5	5 - 4×0.125	0.5
	0.25	6 - 2×0.125	0.375
03	ب - الآليات		1.75
	2		1.6 - $2 \times 7 \times 0.125$
	0.25		0.25
	0.75		2.6 - 2×0.125
			0.25
			3.6 - 2×0.125
			0.25
			4.6 - 2×0.125
			1.5
			7 - $2 \times 0.25 + 2 \times 0.5$
		06	ب - التحليل البنيوي
		03.5	دراسة تصميمية جزئية
			تركيب المدحرجات + توافقات
			الوصلة الاندماجية
			الكتامة
		02.5	دراسة تعريفية جزئية
			تمثيل المساقط
			الساحات و الخشونة


ب - ملف الأجوبة 1-5- دراسة الإنشاء

أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي
(علبة A-0)




2- أكمل مخطط الوظائف التقنية لجهاز التولب الداخلي



3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:


القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(5)/(3)	اندماجية		خابور+حلقة مرنة+لجف
(11)/(9)	متمحورة		وسادات ذك مسند
(8)/(7)	انزلاقية		سطوح شبه منحرفة الشكل
(7)/(9)	لولبية		لولبة (برغي - صامولة)

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشروط "Ja" على
الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط :



$$Ja_{maxi} = a_{11maxi} - (a_{10mini} + a_{10'ini})$$

$$Ja_{mini} = a_{11mini} - (a_{10maxi} + a_{10'maxi})$$

2.5 علما أن التوافق الموجود بين (11) و (8) هو:
حيث: 78H7g6

$$78g6 = 78^{-10}_{-29} \quad 78H7 = 78^{+30}_0$$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم لستنتج
نوع التوافق.

$$J_{max} = A_{lmax} - A_{rmin} = 78.030 - 77.971 = 0.059mm$$

$$J_{min} = A_{lmin} - A_{rmax} = 78 - 77.990 = 0.010mm$$

نستخلص أن التوافق بخلوص

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة
:{(4),(3)}

1-6 أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :

$$a = \frac{d_4 - d_3}{2} \Rightarrow d_4 = 2a + d_3 = 354 \text{ mm}$$

$$z_3 = \frac{d_3}{m} = \frac{114}{3} = 38$$

$$z_4 = \frac{d_4}{m} = \frac{354}{3} = 118$$

$$da_3 = d_3 + 2 \times m = 114 + 6 = 120 \text{ mm}$$

$$da_4 = d_4 - 2 \times m = 354 - 6 = 348 \text{ mm}$$

$$df_3 = d_3 - 2.5 \times m = 114 - 7.5 = 106.5 \text{ mm}$$

$$df_4 = d_4 + 2.5 \times m = 354 + 7.5 = 361.5 \text{ mm}$$

a	df	da	z	d	m	
120	106.5	120	38	114	3	(3)
	361.5	348	118	354		(4)

2-6 أحسب سرعة العمود (2):

$$r = \frac{N_2}{N_5} = 0.32 \Rightarrow$$

$$N_2 = N_5 \times r = 750 \times 0.32 = 240 \text{ tr / mn}$$

3-6 أحسب المزدوجة C على مستوى الترس (3):

$$C = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \times P}{\pi \times N}$$

$$C = \frac{30 \times 1.5 \times 10^3}{3.14 \times 750} = 19.10 \text{ N m}$$

4-6 أحسب الجهد المماسي $\vec{T}$ المؤثر على مستوى الترس (3):

$$C = T \times \frac{d_3}{2} \Rightarrow T = \frac{2 \times C}{d_3}$$

$$T = \frac{2 \times 19.10 \times 10^3}{114} = 335.08 \text{ N}$$

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

فرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:

$$\|\vec{F}_A\| = 840 \text{ N} \quad \|\vec{F}_B\| = 840 \text{ N} \quad \|\vec{F}_C\| = 1680 \text{ N}$$

$$840 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm} \quad \leftarrow \text{سلم القوى}$$

$$20000 \text{ Nmm} \rightarrow 1 \text{ cm} \quad \leftarrow \text{سلم العزوم}$$

- حساب الجهود القاطعة:

$$T = +F_A = +840 \text{ N} \quad \text{المضقة AC}$$

$$T = +F_A - F_C = +840 - 1680 = -840 \text{ N} \quad \text{المضقة CB}$$

حساب عزوم الإنحاء الطريقة 1

$$0 \leq x \leq 50$$

المضقة AC

$$Mf = -F_A \cdot x \begin{cases} x=0 \Rightarrow Mf = 0 \\ x=50 \Rightarrow Mf = -42000 \text{ Nmm} \end{cases}$$

المضقة CB

$$Mf = -F_A \cdot x + F_C (x - 50)$$

$$\begin{cases} x = 50 \Rightarrow Mf = -42000 \text{ Nmm} \\ x = 100 \Rightarrow Mf = 0 \end{cases}$$

الطريقة 2

$$0 \leq x_1 \leq 50$$


المضقة AC

$$Mf_1 = -F_A \cdot x_1 \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow Mf_1 = 0 \\ x_1 = 50 \Rightarrow Mf_1 = -42000 \text{ Nmm} \end{cases}$$

$$0 \leq x_2 \leq 50$$


المضقة CB

$$Mf_2 = -F_A(50 + x_2) + F_C x_2 \begin{cases} x_2 = 0 \Rightarrow Mf_2 = -42000 \text{ Nmm} \\ x_2 = 50 \Rightarrow Mf_2 = 0 \end{cases}$$





ب- تحليل بنيوي:

- * دراسة تصميمية جزئية: لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلويب الداخلي ونظرا لوجود جهود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
- تعويض المدحرجات (18) بمدحرجات ذات دحارج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين (2) و {(1)/(6)}
- وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
- أنجز الوصلة الإنمائية بين العجلة (4) و العمود (2).
- ضمان كتامة الجهاز.



G دراسة تعريفية جزئية:


- مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقياس 2:1 حسب:
- المسقط الأمامي قطاع - نصف مسقط أيسر
- وضع: * الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار .
- * السماحات الهندسية (بدون قيم) و رموز الخشونة (بدون قيم).



2-5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل و طرق صنع الترس (3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة. السمك الإضافي للتشغيل يقدر ب: 1.5mm





m=3
z=38
Ra=3.2
±0.1=سماح علم

1- إشرح تعيين مادة صنع الترس (3): 25CrMo4

صلب ضعيف المزج -25: 0.25% من الكربون
Cr: كروم - Mo: موليبدان - 4: 1% من الكروم

4. ضع الترس (3) في وضعية سكونية (إيزوستاتية) لإجبار السطوح (1) و (3) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع .

2. أرسم الشكل الأولي لخم الترس (3) مع تحديد أبعاده:



3- أتمم جدول سير الصنع التالي:

المرحلة	العمليات	المنصب
100	مراقبة الخلم	مركز المراقبة
200	2	خرطة
300	3 - 1	خرطة
400	7 - 6 - 5	تفريز
500	4	تفريز
600	مراقبة نهائية	مركز المراقبة

5. أحسب سرعة الدوران (N) للترس و سرعة التغذية (Vf) عند إنجاز السطح (1) علماً أن Vc=80m/mn و القيم في الدورة f=0.2mm/

$$N = \frac{1000 \times Vc}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 80}{3.14 \times 120} = 212.31 \text{ tr / mn}$$

$$Vf = N \times f = 212.31 \times 0.2 = 42.46 \text{ mm / mn}$$

6- حدد أجهزة القياس الخاصة بمراقبة أبعاد الصنع لإنجاز السطوح (1) و (3):

قدم القياس - ميكرومتر داخلي - TLD

ج - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القلعة بواسطة الكلف (p) الموجود تحتها و بالاضط على الزر (dcy) ، تنفع القلعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (V_1).

- عند تلامس الساق بالملتقط (a_1) تخرج ساق الدافعة (V_2) لتثبيت القطعة .
- تلامس الساق بالملتقط (b_1) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_1) .
- عند تلامس الساق بالملتقط (a_0) ينطلق المحركان (Mt_1) و (Mt_2) في الدوران للقيام بعملية التلولب الداخلي للقطعة.
- عند تلامس جهاز التلولب الداخلي بالملتقط (c_1) يتغير اتجاه دوران المحركين لرجوع الأداة .
- تلامس الجهاز بالملتقط (c_0) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_2) .
- عند تلامس الساق بالملتقط (b_0) تنتهي الدورة .

2- ما هو نوع الدافعة V_2 :

1- أتم المخطط (م ت م ن) مستوى 2 الخاص بالظلم .

دافعة مزدوجة التأثير

3- أربط الدافعة V_2 بالموزع المنسوب.

